

Valonsäädin

LED-säädin 20-800 W 4U DIN

Tyyppi: STD 6586/14

Snro: 2619378

GTIN: 4011395251775



Painikesäädin DIN-kiskoon, ohjaus säätimessä olevalla käyttöpainikkeella tai vipupainikkeella. Säädin soveltuu LED lamppuille ja valaisimille. Soveltuu myös hehkulamppuille, halogeenilamppuille (230 V), pienjännite halogeenilamppuille rautasydän tai elektronisella muuntajalla. Kuormien sekakäyttö sallittu. Säätimen lisätoiminnot: Valotasonmuisti, lastenhuonetoiminta, keskitetty sammutus, siivousvalo ja ajastus. Säätimessä standardin EnEV 2014 mukainen kaksivaiheinen sammutustoiminta. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla. Valittavissa Nousevanreunan (RL) tai laskevanreunan (RC) säätö. Säädetävät maksimi ja minimi kirkkaustasot. Ohjausjännite 8-230 V AC/DC. Nimellistehot: RL - kuormat 20-300 W/VA LED kuormat ja RC -kuormat 40-800 W/VA. Nimellistaajuus: 50 Hz/60 Hz.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006590A0193
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl



ETIM Data

Kokoonpano:	moduulikoje asennuskalustesarjaan
Käyttötapa:	painonappi
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:	muu
Kiinnitystapa:	neppari kiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	harmaa
RAL-numero (vastaava):	7035
Nimellisjännitealue:	110...230 V
Ohjausjännite:	8...230 V
Laitteen leveys:	70 mm
Laitteen korkeus:	90 mm
Laitteen syvyys:	65 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei